

ANEXO 1

**PRIMERA VIVIENDA < 15 KW. POTENCIA – COSTE ANUAL FACTURAS CON NUEVO CONVENIO
(CONSUMO PUNTA 50%) INCLUIDOS IMPUESTOS ELECTRICIDAD - I.V.A. – IRPF 20% Pasivos y 25% Activos**

POTENCIA KW. CONTRATADA	COSTE POTENCIA ACTIVOS Y PASIVOS	CONSUMO KWh. AÑO	COSTE CONSUMO PASIVOS	TOTAL PASIVOS	COSTE CONSUMO ACTIVOS	TOTAL ACTIVOS	ANTES CONVENIO PASIVOS	ANTES CONVENIO ACTIVOS
5,75	0	6000	396,56		429,84		317,24	349,68
6	13,09	7000	506,96		583,67		370,14	407,99
7	65,43	8000	616,95		737,50		423,04	466,29
8	117,78	9000	726,95		891,33		475,94	524,60
9	170,12	10000	880,78		1.045,16		528,84	582,90
10	222,47	11000	1.034,61		1.198,99		581,74	641,21
11	296,77	12000	1.188,44		1.352,82		634,64	699,51
12	353,30	12500	1.265,35		1.429,73		661,09	728,66
13	409,83	13000	1.342,27		1.506,64		687,54	757,82
14	466,35	14000	1.496,10		1.660,47		740,44	816,12
15	522,88	15000	1.649,92	1.820,04	1.814,30	1.984,42	793,34	874,43

EJEMPLO:

Para un suministro con una POTENCIA contratada de 9 kW. y un CONSUMO de 13.000 KWh. al año, elegir la CASILLA de:

PASIVOS		ACTIVOS	
Columna POTENCIA	Coste Potencia	Coste Potencia	
9 kW.	170,12	170,12	
Columna CONSUMO	Coste Consumo	Coste Consumo	
15.000 KWh.	1.649,92	1.814,30	
SUMAR LOS IMPORTES DE POTENCIA Y CONSUMO	Coste total ahora	Coste total ahora	
	1.820,04	1.984,42	
COMPARAR con Columna ANTES del Convenio	Coste total antes	Coste total antes	
	793,34	874,43	

NOTA EXPLICATIVA sobre el procedimiento del ejemplo anterior y como proceder para realizar las cuentas de cada uno en función de su potencia y consumo anual:

- Elegir la POTENCIA** entre las relacionadas en la COLUMNA DE POTENCIA.
- En la COLUMNA DE COSTE DE POTENCIA que es igual para Activos como para Pasivos, **ELEGIR EL IMPORTE** correspondiente a esa potencia, que se sumará posteriormente al del consumo.
- Elegir el CONSUMO** entre los relacionados en la COLUMNA DE CONSUMO.
- Para conocer el importe de la factura para **PASIVOS**, **ELEGIR EL IMPORTE** en la COLUMNA DE COSTE CONSUMO PASIVOS del consumo elegido
- Para conocer el IMPORTE TOTAL de una factura para PASIVOS**, **SUMAR** el importe elegido en la COLUMNA DE POTENCIA (punto 2) y el elegido EN LA COLUMNA DE COSTE CONSUMO PASIVOS (punto 4).
- Para conocer el IMPORTE TOTAL de la factura para ACTIVOS**, seguir los pasos 1, 2 y 3 y el paso 4 en las COLUMNAS DE COSTE CONSUMO ACTIVOS, y **SUMAR** este importe con el de COSTE DE POTENCIA (que es igual para activos y pasivos) tal y como se indica en el paso 5 para PASIVOS.

7. En las columnas **ANTES PASIVOS** y **ANTES ACTIVOS**, vienen los importes de lo que nos costaba antes del convenio.